Xperia arc SO-01C 設定方法



1、

ホーム画面でメニューキーを押して、「設定」を タップします。

2、

「無線とネットワーク」をタップします。





3、 「モバイルネットワーク」をタップします。

4、

「アクセスポイント名」をタップします。



5、 APN が開きます。



6、

メニューキーを押して「新しい APN」をタップします。

ф ф	df.	82	11:19
アクセスポイントの編集			
名前 ^{bmobile}			\checkmark
APN dm.jplat.net			\checkmark
プロキシ < _{未設定>}			$\overline{\mathbf{v}}$
ポート <未設定>			\checkmark
ユーザー名 bmobile@u300			\checkmark
パスワード ******			$\overline{\mathbf{v}}$
サーバー < _{未設定>}			$\overline{\mathbf{v}}$
MMSC <未設定>			\checkmark
MMSプロキシ < _{未設定>}			$\overline{\mathbf{v}}$
MMSポート < _{未設定>}			\checkmark
MCC 440			$\overline{\mathbf{v}}$
MNC 10			\checkmark
認証タイプ PAPまたはCHAP			\triangleright
APNタイプ < ^{未設定>}			$\mathbf{>}$

7、 以下の項目を入力します。

名前	:	bn	۱ob	ile	(任:	意)		
APN : dm.jplat.net								
ユーザー名 : bmobile@u300								
パスワード : bmobile								
認証タイプ : PAP または CHAP								

■Web アクセラレーターを使う場合

以下の項目も入力します。

プロキシ : mao.bmobile.ne.jp ポート : 32080

ф ф	"I 📧 11:21
アクセスポイントの編集	
サーバー < _{未設定>}	\checkmark
MMSC <未設定>	\checkmark
MMSプロキシ < _{未設定>}	$\mathbf{\overline{v}}$
MMSポート < _{未設定>}	\sim
MCC 440	$\mathbf{\overline{v}}$
MNC 10	\bigcirc
認証タイプ PAPまたはCHAP	$\mathbf{>}$
APN 出 プ ^{〈未設定} 保左	★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● 11:21 APN bmobile dm.jplat.net mopera U (スマートフォン定額) mpr2.bizho.net の120.mopera.ne.jp Spモード spmode.ne.jp 8、

メニューキーを押して「保存」をタップします。

9、

作成した APN 設定をタップして、選択します。



10、

ステータスバーに「H」「G」などのマークが表示されていれば接続完了です。

Web サイトにアクセスできる事を確認してください。